INSTRUCTION MANUAL

JUMP START®

MODULAR T5 LIGHT STRIP



JSFS2/JSFS4

ENG

INSTRUCTION MANUAL

MODULAR T5 LIGHT STRIP

Thank you for purchasing the Modular T5 Light Strip. This high-output, energy efficient T5 lamp ensures that your plants get the light they need for robust growth. The super slim T5 Light Strip includes a 6400k full-spectrum T5 lamp, electronic ballast, hanging clips, and power cord. For increased growing power add a reflector (JSFR2/JSFR4) to amplify and direct light down to plants.

WARNINGS

- Do not attempt to replace or repair a damaged power cord.
- To avoid electrical shock, do not expose the fixture or its components to water or liquid.
- Keep fixture unplugged when not in use.
- Do not operate the fixture in the presence of explosive or flammable vapors.
- Do not place the fixture near an open flame, cooking, or heating appliances.
- Do not pull the power cord to disconnect it from the power source. Grip the plug base.
- The T5 Modular Light Strip is designed to be operated indoors only.
- Do not operate the fixture with a damaged cord or plug. Discard fixture or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not run the cord under carpeting or similar coverings.
- Do not run the cord under furniture or appliances.

WHAT'S IN THE BOX - TWO FOOT STRIP

1 - Two foot strip
1 - 24W, 6400k full-spectrum T5 lamp
1 - Six foot power cord
Flush mount hardware

SPECIFICATIONS

120V, 60Hz AC Only
0.35A, 24W
Link 10 units (maximum)
T5HO lamp rated at 6400K, 2,000 lumens
10K hours lifetime

WHAT'S IN THE BOX - FOUR FOOT STRIP

1 - Four foot fixture
1 - 54W, 6400k full-spectrum T5 lamp
1 - Six foot power cord
Flush mount hardware

SPECIFICATIONS

120V, 60Hz AC Only
0.75A, 54W
Link 5 units (maximum)
T5HO lamp rated at 6400K, 5,000 lumens
10K hours lifetime

Note: If mixing 2 and 4 foot strips and daisy-chaining them together, maximum amperage cannot exceed 3.8A.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

USING THE MODULAR T5 LIGHT STRIP

1. Open the Modular T5 Light Strip blister package. Set aside the detached power cord aside. Note the bulb is already attached to the strip. If you will be setting up multiple strips (up to 4), it may be beneficial to open all of them at the same time.
2. Remove the strip from the blister pack. Detach the bulb from the strip.

CHANGING THE BULB

1. If using the Modular T5 Dock, detach the strips from the dock before replacing the bulbs.
2. Rotate bulb clockwise to loosen and lift from sockets.
3. Insert replacement bulb and rotate counterclockwise to secure in sockets.


Inserting replacement bulb

MOUNTING THE MODULAR T5 LIGHT STRIP

1. Screw the mounting clips to a level surface.
2. Clip the Modular T5 Light Strip into the mounting clips.
3. Plug the power cord into the Light Strip when using a single strip.

Note: When flush mounting multiple strips, slide the Light Strips into the optional Modular T5 4 Strip Dock (JSFD) and connect using the Link Cord (JSFL). Once you have assembled the fixture, plug the power cord into the Modular T5 4 Strip Dock.

CARE AND CLEANING

1. Unplug the T5 and allow to cool.
2. Unscrew the bulbs and set aside.
3. Mix warm water and mild soap and apply sparingly to the strips and reflectors with a clean washcloth. Dry system with a second washcloth.
4. Run a dry, soft washcloth over bulbs to remove dust particles.
5. Screw bulbs back into the reflectors.
6. Plug in the power cords.
7. DO NOT immerse the system in water.
8. DO NOT use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the system.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

BARRA DE ILUMINACIÓN MODULAR T5

Gracias por comprar la barra de iluminación modular T5. Esta lámpara de alto rendimiento y de ahorro energético T5 garantiza que sus plantas obtengan la luz que necesitan para un crecimiento sólido. La barra de iluminación super fina T5 incluye una lámpara T5 de amplio especto de 6.400 k, un balastro electrónico, ganchos de sujeción y un cable eléctrico. Para aumentar la capacidad de crecimiento, incorpore un reflector (JSFR2/JSFR4) para amplificar la luz y dirigirla directamente a las plantas.

ADVERTENCIAS

- No intente sustituir ni reparar un cable eléctrico dañado.
- Para evitar una descarga eléctrica, no exponga el accesorio ni sus componentes al agua ni a otros líquidos.

- Mantenga el accesorio desenchufado cuando no se utilice.
- No ponga en funcionamiento el accesorio en presencia de vapores inflamables o explosivos.
- No coloque el accesorio cerca de una llama abierta, ni de aparatos de calefacción o cocina.
- No tire del cable eléctrico para desconectarlo de la fuente de energía. Agarre la base del enchufe.
- La barra de iluminación modular T5 está diseñada exclusivamente para uso en interiores.
- No ponga en funcionamiento el accesorio con un cable o un enchufe dañado. Deseche el accesorio o devuélvaselo a un centro de reparación autorizado para su examinación y/o reparación.
- No coloque el cable debajo de alfombras o elementos de protección similares.
- No coloque el cable debajo de muebles ni aparatos.

COMPONENTES – BARRA DE 61 CM
1 – Barra de 61 cm
1 – Lámpara T5 de amplio espectro, 24 W, 6.400 k
1 - Cable eléctricos de 1,82 m
Soporte empotrado

ESPECIFICACIONES
120 V, solamente 60Hz CA
0,35 A, 24 W
Unión de 10 unidades (máximo)
Lámpara T5 de alto rendimiento de 6.400 K, 2.000 lúmenes
Vida útil: 10.000 horas

COMPONENTES – BARRA DE 122 CM
1 – Barra de 122 cm
1 – Lámpara T5 de amplio espectro, 54 W, 6.400 k
1 - Cable eléctricos de 1,82 m
Soporte empotrado

ESPECIFICACIONES
120 V, solamente 60Hz CA
0,75 A, 54 W
Unión de 5 unidades (máximo)
Lámpara T5 de alto rendimiento de 6.400 K, 2.000 lúmenes
Vida útil: 10.000 horas

Nota: Si se mezclan barras de 61 y 122 cm y se conectan en serie, el amperaje máximo no puede exceder 3,8A.
LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

USO DE LA BARRA DE ILUMINACIÓN MODULAR T5
1. Abra el paquete de burbujas de la barra de iluminación modular T5. Aparte el cable eléctrico. Tenga en cuanta que la bombilla ya está acoplada a la barra. Si va a conectar varias barras (hasta 4), es recomendable abrir todas s al mismo tiempo.
2. Quite la barra del paquete de burbujas. Separe la bombilla de la barra.

CAMBIO DE LA BOMBILLA
1. Si usa el conector modular T5, separe las barras del conector antes de sustituir las bombillas.
2. Si usa el conector modular T5, separe las barras del conector antes de sustituir las bombillas.
3. Inserte la bombilla de sustitución y gire hacia la izquierda para acoplarla en el portalámparas.


Inserción de la bombilla de sustitución

MONTAJE DE LA BARRA DE ILUMINACIÓN MODULAR T5
1. Atornille los ganchos de montaje en una superficie nivelada.
2. Acople la barra de iluminación modular T5 en los ganchos de montaje.
3. Conecte el cable eléctrico a la barra de iluminación cuando utilice una sola barra.

Nota: En caso de múltiples barras empotradas, deslice las barras de liluminación en el conector modular de 4 barras T5 (JSFD) opcional y realice la conexión usando un cable de enlace (JSFR2/JSFR4). Una vez montado el accesorio, conecte el cable eléctrico en el conector modular de 4 barra s T5.

CUIDADO Y LIMPIEZA
1. Desconecte el T5 y espere a que enfríe.
2. Desenrosque las bombillas y colóquelas a un lado.
3. Mezcle agua templada con jabón suave y aplique la mezcla en pequeñas cantidades sobre las barras y los reflectores con un paño limpio. Seque el sistema con otro paño limpio.
4. Pase un paño limpio y suave sobre las bombillas para retirar las partículas de polvo.
5. Enrosque de nuevo las bombillas en los reflectores.
6. Conecte los cables de alimentación.
7. NO sumerja el sistema en el agua.
8. NO utilice gasolina, disolventes de pintura ni otros productos químicos para limpiar el sistema.



MODE D'EMPLOI

SUPPORT D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE T5

Merci d'avoir acheté le support d'éclairage modulaire T5. Cette lampe à haut rendement et économie d'énergie T5 permet à vos plantes d'avoir la quantité de lumière nécessaire à leur croissance. Le support d'éclairage extra-plat T5 contient une lampe T5 à large spectre de 6.400 k, un ballast électronique, des crochets de fixation et un câble électrique. Afin d'augmenter la capacité de croissance, il contient également un réflecteur (JSFR2/JSFR4) pour amplifier la lumière et l'orienter directement sur les plantes.

RECOMMANDATIONS

- N'essayez pas de remplacer ou réparer un câble électrique endommagé.
- Afin d'éviter tout risque de décharges électriques, ne mettez pas l'accessoire et ses composants en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez l'accessoire lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'allumez pas l'accessoire en présence de vapeurs inflammables ou explosives.
- N'installez pas l'accessoire à proximité de flammes, appareils de cuisine ou chauffage.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Débranchez en tenant la prise.
- Le support d'éclairage modulaire T5 est conçu exclusivement pour un usage intérieur.
- Ne branchez pas l'accessoire si un câble ou une prise est abîmée. Remplacez-le ou portez-le à un centre technique agréé en vue de son diagnostic ou de sa réparation.
- Ne passez pas le câble sous la moquette ou autres éléments de protection.
- Ne passez pas le câble sous les meubles ou appareils électriques.



MODE D'EMPLOI

COMPOSANTS – SUPPORT DE 61 CM

1 – Support de 61 cm
1 – Lampe T5 large spectre, 24 W, 6.400k
1 - Câbles électriques de 1,82 m
Support encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

120 V, uniquement 60Hz CA
0,35 A, 24 W
Raccord de 10 unités (maximum)
Lampe T5 haut rendement de 6.400k, 2.000 lumens
Vie utile : 10.000 heures

COMPOSANTS – SUPPORT DE 122 CM

1 – Barre de 122 cm
1 – Lampe T5 à large spectre, 54 W, 6.400k
1 – Câble électrique de 1,82 m
1 – Câble électrique de 1,82 m

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

120 V, uniquement 60Hz CA
0,75 A, 54 W
Assemblage de 5 unités (maximum)
Lampe T5 haut rendement de 6 400 K, 5.000 lumens
Vie utile : 10.000 heures

Note: Si des supports de 61 et 122 cm sont assemblées en série, l'ampérage maximum ne doit pas dépasser 3,8 A.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER LE MODE D 'EMPLOI

UTILISATION DU SUPPORT D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE T5

1. Ouvrez l'emballage en papier bulle du support d'éclairage modulaire T5 et retirez le câble électrique. Il faut tenir compte du fait que l'ampoule est déjà posée sur le support. Pour poser plusieurs supports (jusqu'à 4), il est recommandé de les ouvrir en même temps.
2. Retirez le support de l'emballage en papier bulle. Séparez l'ampoule de la barre.

REMPLACEMENT DU NÉON

1. Si vous utilisez le connecteur modulaire T5, séparez les supports du connecteur avant de remplacer les néons.
2. Tournez le néon vers la droite pour le dévisser et le retirer de la douille.
3. Posez le nouveau néon et vissez vers la gauche pour le fixer dans la douille.



Introduction du néon neuf

MONTAGE DU SUPPORT D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE T5

1. Vissez les crochets de montage sur une surface mise à niveau.
2. Accouplez le support d'éclairage modulaire T5 dans les crochets de montage.
3. Branchez le câble électrique au support d'éclairage si vous n'utilisez qu'un seul support.

Note: En cas de supports multiples encastrés, faites glisser les supports d'éclairage dans le connecteur modulaire à 4 supports T5 (JSFD) et réalisez le branchement en utilisant un câble de raccordement (JSFR2/JSFR4). Une fois monté, branchez le câble électrique au connecteur modulaire à 4 supports T5.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Éteignez le T5 et laissez-le refroidir.
2. Dévissez les néons et conservez-les.
3. Faites un mélange d'eau tiède et de savon puis appliquez avec soin à l'aide d'un chiffon propre sur les supports et les réflecteurs. Séchez le système à l'aide d'un autre chiffon.
4. Passez un chiffon sec et doux sur la lampe afin de nettoyer la poussière.
5. Revissez les néons sur les réflecteurs.
6. Branchez les câbles d'alimentation.
7. NE PAS IMMERGER le système dans l'eau.
8. NE PAS UTILISER d'essence, de dissolvants ni d'autres produits chimiques afin de nettoyer le système.

WARRANTY

The Modular T5 Light Strip is guaranteed to the original owner for one year from the date of purchase. Misuse, abuse, or failure to follow instructions is not covered. Do not try to repair any part of the module. Any attempt to do so voids the warranty. If you have a concern, call us at 1-800-634-9990 for a warranty assessment, then contact the original place of purchase for a return. Unauthorized returns will not be accepted. Save your receipt/invoice – a copy is required for all warranty work.

GARANTÍA

La barra de iluminación modular T5 dispone de una garantía para el propietario original de un año a partir de la fecha de compra. El uso incorrecto, el abuso o el incumplimiento de las instrucciones no se inscriben en el marco de la garantía. No intente reparar ninguna pieza del módulo; de lo contrario, anulará la garantía. Si tiene alguna duda, llámenos al 1-800-634-9990 para que realicemos una valoración de la garantía y, acto seguido, póngase en contacto con el establecimiento original de compra para realizar una devolución. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Guarde su recibo/factura, pues será necesaria una copia para los servicios cubiertos por la garantía.

GARANTIE

Le support d'éclairage modulaire T5 est garanti un an, au propriétaire d'origine, à compter de la date d'achat, excepté mauvais usage, utilisation abusive ou non-respect du mode d'emploi. Toute tentative d'ouverture ou de réparation d'une pièce du module entraînera la nullité des droits de garantie. Pour tout renseignement, veuillez appeler le 1-800-634-9990 en vue de l'évaluation de la garantie puis contactez votre magasin pour tout retour. Aucun retour ne sera accepté sans autorisation. Veuillez conserver votre ticket d'achat ; une copie vous sera réclamée en vue des réparations sous garantie.